



Prise mini-plug
Comptage intelligent

Référence
UBID1510-QM

Principales caractéristiques techniques	
Alimentation	230V AC +/- 10% - 50Hz
Puissance maximale	1800W 8A en continu 1500W (charge résistive)
Consommation intrinsèque	< 1W
Protocole	EnOcean
Fréquence	868,3 MHz
Température de fonctionnement	-10°C / 50°C
IP	20
Dimensions en mm	ø 41 x 73
EEP	D2-01-0E
Comptage	Puissance (W) et énergie (Wh)
Appairage	Manuel et fonction Remote commissioning
Conformité aux normes	Type E (Fr) EN61058 2002+AE2008: 2008 NF C 61-314 2008+AE2010: 2010 DIN 0620 -1: 2013 DIN 0620 -2-1: 2013
Garantie	2 ans

Exemples d'utilisation :

- Mesurer ma consommation d'énergie, et réduire mes factures d'électricité.
- Eteindre automatiquement ma prise intelligente si j'oublie de débrancher le fer à repasser.
- Couper l'alimentation de mon équipement multimédia, et faire des économies d'énergie.
- Eteindre tout appareil qui consomme étrangement trop en vue d'éviter un accident domestique.

Portée dans les bâtiments	
Maçonnerie	20m, à travers 3 parois maximum
Béton armé	10m, à travers 1 paroi/plafond maximum
Bois / placoplâtre	30m, à travers 5 parois maximum

Nombre maximum d'émetteurs/capteurs appairables : 24

Principaux profils compatibles :

- Interrupteurs et télécommandes F6-02-01
- Interrupteurs à carte F6-04-01
- Poignée de fenêtre F6-10-00
- Contact d'ouverture D5-00-01
- Détecteurs de mouvement A5-07-01 / 02 / 03
A5-08-01 / 02 / 03
- Capteur de contact sec A5-10-0A / 0B
A5-14-01 / 02 / 03 / 04

Compatible passerelle Ubiwizz



Principes d'appairage (pour plus d'information se reporter à la notice d'installation)

Entrée en mode Apprentissage

Appuyer sur le bouton de la prise (environ 2 secondes), jusqu'à ce que le voyant devienne rouge. Relacher le bouton, le voyant se met à clignoter. La prise est alors en mode Apprentissage.

Appairage avec un émetteur type interrupteur ou télécommande

Une fois la prise en mode Apprentissage, appuyer sur la touche de l'émetteur avec lequel vous voulez commander la prise en mode ON. A l'utilisation, la touche opposée mettra la prise en état OFF.

Réinitialisation usine

Appuyer sur le bouton de la prise jusqu'à ce que le voyant devienne orange. Alors relacher le bouton. Le reset est réalisé.